SC-XD85 ファームウェア更新手順

2022/09/30

1. はじめに

- いつも本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。 今回のファームウェアには、ログインに関する更新が含まれています。 更新の対象となるのは、2022 年 9 月 29 日以前に出荷された SC-XD85 です。 適用することで、ログイン時のユーザー名などが他の X シリーズと統一されます。
 - ※作業時に SC-XD85 の初期化を行います。
 - カメラとの接続は一旦切断されますが、元々接続できていた専用カメラは、操作不要で 自動的に再接続されます。何らかの理由により再接続されなかった場合は、再度手動で 接続が必要となります。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
 - 2. 手順
 - (1) 更新するファームウェア「YK_ChuangZS_NBD90X08V-PW_V4.03.R11.Nat.dss.OnvifC.202208
 29_upall.bin」を保存した USB メモリを、SC-XD85 に接続します。
 - (2) SC-XD85 の画面で、右クリック>メニュー>管理ツール>アップグレード をクリックし、 表示された画面上側の方の「アップグレード」をクリックし、完了を待ちます。
 - (3) 完了すると自動で再起動します。起動後、スタートアップウィザードが表示されたら、「次へ」をクリックします。
 ※誤ってスタートアップウィザードを閉じてしまった際は、電源を抜き差しして再起
 - 動すると、再度表示されます。
 - (4) ログイン画面が表示されます。初期パスワードは「空」になっていますので、何も 入力せず「ログイン」をクリックします。
 - (5) 時刻設定画面が表示されるので、「取消」をクリックします。
 - (6) 右クリック>メニュー>管理ツール>初期化>出荷時設定にリセット をクリックし、何も 入力せず「ログイン」をクリックします。再起動を求める画面が出るので、「確定」を クリックすると自動で再起動します。これでファームウェアが完全に適用されます。
 - (7) 起動後、スタートアップウィザードが表示されたら、「次へ」をクリックします。
 - (8) ログイン画面が表示されます。そのまま「ログイン」をクリックすると、パスワード 設定画面になります。セキュリティの為、ここで必ずパスワードをご設定ください。 英数字混合の6桁以上のパスワードが必要です。設定したパスワードは忘れないよう 大切に保管してください。
 - (9) 続けて初期設定を進めた後、録画の設定等、他の必要な設定を行って作業完了です。 カメラを4台以内でご利用の場合は、右クリック>メニュー>管理ツール>チャンネル管 理>チャンネルモードにて、「4」の行のチェック欄をクリックし、「確定」をクリック して進み4チャンネルモードに切り替えてください。

3.ソフト側でデバイスの登録情報を変更する

作業完了後、XD85 へのログインには、「ユーザー名:admin」「パスワード:手順(8)で設定 したパスワード」が必要になります。そのため、スマホ用アプリや PC 用ソフトで既にご 利用いただいている場合、それらのソフトでも下記の操作が必要となります。

<スマートフォン用アプリ SC-CAM の場合>

登録済の XD85 に対し、画像のようにユーザー名欄とパスワード欄を更新して完了です。

SIMなし 🗢		11:03	🕈 @ 61% 🔳 🤊	SIM なし 🗢	11:03	4 @ 61% E	SIMなし 奈	11:03	1 @ 61% 💻
(#)		リスト 🔻	\overline{Q} $+$	(#)	リスト 🔻	Q (+	(:)	デバイス編集	
🔨 🐔	バイス名	- 15		デバイス	8 Al aite I N				
							ID1		
							7	デバイス名	
							2 -	_{ユーザー名} admin を入	. カ
							_	手順2の(8)	で設定した
					操作		·		х Л J
					削除する		-	fr D	消
					編集		確定す	ションプ	
					番号コピー				
@ F/(12	①	保存	 情報	r	取消				

<PC 用ソフト SC-CAM Online の場合>

登録済の XD85 に対し、画像のようにユーザー名欄とパスワード欄を更新して完了です。

SC-CA Onlin	M e * -1						0	🎁 情報	- 🗆 ×
基本機能									
重 視	デバイス管理	》 再生	绿画設定	□ <i>1</i> 7	警報情報				
設定管理									
レビス デバイス設定	警報設定	レープ設定	シーザー管理	() システム設定					
応用機能									
1990 地区	ダ	バックアップ	アップグレード	(Maintan and Angle Ang					

SC-CAM Online	いた デバイス管理				0 賞 備報 -□×					
オンラインデバイス: 3										
名称	CloudID	IP/ポート		メーカー	グループ					
	Sector and the sector of the s	PERSONAL PROPERTY.		ХМ	デフォルトグループ					
	MARK INCOME	2015321121-055		XM	デフォルトグループ					
0.02.02.02.00	1000 000 000 00 000 00 000 000 000 000	12.100.212.100		ХМ	デフォルトグループ					
全てのデバイス: 1 オンライン: 1										
□ 名称 CloudID	IP/ポート	バージョン グループ	接続済み	HDD状態 録画	状態 接続 操作					
□ デバイス名 41	••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••	58023B.12201.040018.0000000 デフォルト	725.		u 2 🏓 🔯 健 🍣					
□ 正常にログインするために有効なIPアドレス	=自動修正									
手動追加 ダループ追加 育	除 バックアップ 入力									
Online #-4	デバイス管理		-	_	0					
オンラインデバイス: 3										
名称	Cloud	デバイス編集		メーカー	グループ					
	1000			XM	デフォルトグループ					
	デバイス名:	デバイス名		XM	デフォルトグループ					
L (2.22.22.22	1000 C			XM	デフォルトグループ					
	グループ:	デフォルトグループ	Ψ							
	ログタイプ:	IPアドレス	Ψ.							
	IP:	NAMES OF A								
IPV4検索 IPV6検索 追	助 シリアル番号 ポート:	34567								
全てのデバイス: 1 オンライン: 1	ユーザー名:	admin を入力								
□ 名称 CloudID	IP/ポート パスワード:	手順2の(8)で設定したパ	スワード	HDD状態 録画	状態 接続 操作					
 デバイス名 デバイス名 	0.0022020		_		2 🥕 🛃 健 🌊					
	>	Am 確定 取消	V	· · · · · ·						
_										

手動追加 グループ追加 削除 パックアップ 入力