

SC-XD85 取扱説明書の訂正のお詫びと補足

新鋭株式会社

2022/9/30

この度は SC-XD85 をご購入いただき誠にありがとうございます。
同梱されている取扱説明書の一部訂正と補足を本紙でご案内させていただきます。
ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご確認下さいます様お願いいたします。

訂正

1. 専用カメラの電源の表記 (P.12-13)

専用カメラに使用する AC アダプターは 12V/1.5A と記載がありますが、正しくは 12V/1A です。
付属品の 12V/1A の AC アダプターをカメラにご利用ください。

2. 「スマートフォンでカメラの映像を見る」 (P.28-⑦)

誤 ▶ (→P.31,32)「ログインせずに使う場合」と同様の・・・

正 ▶ (→P.26,27)「ログインせずに使う場合」と同様の・・・

3. 初期設定画面の一部内容と画像 (P.13-③,④) と P.29 中央の画像

お手数をお掛けし誠に申し訳ございませんが、別紙「はじめにお読みください」の二次元コードをスマートフォンで読み込んでいただき、WEB 版の最新の説明書をご確認くださいようお願いいたします。

二次元コードを読み込むと、弊社サポートページが表示されます。「サポート製品一覧はこちら」をタップし、SC-XD85 をタップして、「製品取扱説明書(PDF)」をご確認ください。

補足

1. 防犯灯機能

初期設定では、夜間の通常時は赤外線 LED が点灯して白黒映像で撮影し、人と思われるものが通ると防犯灯が点灯してフルカラー撮影を行い、人の検出が無くなれば白黒映像に戻るようになっています。

防犯灯機能をオフにしたい場合、モニター画面で下記の操作を行ってください。

- 該当のカメラの映像の上で右クリックし、「IPC」をクリックします。
- 画面左タブの「画像設定」をクリックします。
- 「昼/夜モード」の項目をクリックして「知能警報」→「知能赤外線」に変更します。
- 画面下側の「確定」をクリックします。

これで防犯灯は点灯しなくなり、夜間撮影時はずっと赤外線 LED による白黒映像になります。

「知能警報」に戻せば再度防犯灯機能をオンにすることができます。

2. microSD カードスロットについて

■録画の保存先として、HDD の代わりに microSD カードを使用する場合

初期設定のまま microSD カードを挿入すると、録画の保存先として使えるようにフォーマットされます。

■録画の保存先にせず、HDD 内の録画のバックアップ時に microSD カードを使用する場合

設定の切り替えが必要です。モニター画面で下記の操作を行ってください。

- モニタリング画面上で右クリック > メニュー > 録画設定 の順に進みます。
- 画面上部「SD カード録画」のチェックを外し、「確定」をクリックします。
- 再起動を求める画面が出るので、「確定」をクリックすると再起動が始まります。

再起動の完了後、microSD カードを挿入するとバックアップ用として認識されるようになります。

※「SD カード録画」のチェック切り替え時、挿入中の microSD カードは初期化されます。ご注意ください。

3. 専用カメラに付属のスピーカーについて

専用カメラにスピーカーをつなげると、検知時に警告音を鳴らすことができます。(英語のみ)

右クリック > メニュー > 警報 > スマートアラート > 「警報音」にチェック > 「確定」

※付属品のスピーカーは防水ではございませんのでご注意ください。