

# パソコンで見える方法

## ◆パソコンで見える設定方法◆

※専用アプリ『iCSee』から、カメラの登録を行ってから以下の操作をお願いします。

1.SC-CAMonline を開き、ログインをします。

初期値  
ユーザー名: admin  
パスワード: admin

2.【デバイス管理】をクリックします。



3. カメラの CloudID を iCSee アプリ内より確認します。

アプリ内『設定』→『情報』→『シリアル番号』が CloudID になりますので、こちらを控えていただきます。

## ◆iCSee でシリアル番号を確認する方法◆

シリアル番号

デバイスログイン名

デバイスバージョン

ソフトウェアバージョン

シングルチップバージョン

ハルロ



1. iCSee で ID を確認

該当カメラの 設定>デバイス情報>シリアル番号 をタップしてコピーします。

2. スマートフォンのメモ帳などに貼り付けて ID を確認します。

# パソコンで見える方法②

4. 画面左下の [ 手動追加 ] をクリックし、以下のようにご入力ください。

名称	CloudID	IP/ポート	バージョン	グループ
aad	*****	:*****	V4.03.R11.56480202.12201.140000.0000001	デフォルトグループ

① 正常にログインするために有効なIPアドレスに自動修正

手動追加    グループ追加    削除    バックアップ    入力

② デバイス追加

デバイス名: 任意

グループ: デフォルトグループ

ログタイプ: CloudID

CloudID

ユーザー名: admin

パスワード:

メーカー: XM

保存して続ける    確定    取消

デバイス名: 任意  
ログタイプ: CloudID  
CloudID: アプリ内で確認したシリアル番号  
ユーザー名: admin  
パスワード: カメラのパスワード (初期値は空白)  
※カメラパスワードはアプリ内より設定可能です。  
メーカー: XM

5. 追加に成功し、『接続済み』表示になりましたら、登録完了です。

## ご注意

尚、SC-CAMOnline 上で B シリーズご利用いただける項目は『監視』  
『録画再生』『静止画・録画データダウンロード』のみです。

パソコンで設定等を行うことは出来ません、カメラの動作保証が出来かねます  
ので操作されないようお願いいたします。